

## PA-980

### Amplificador mezclador para megafonía mono

**1x 480 W<sub>RMS</sub>**

4 entradas mic/línea sim.

Mic 1 con circuito de prioridad y Talkover automático

Conexión adicional para micrófono de sobremesa mediante terminal de tornillo

1 entrada Aux

Salidas de altavoz mediante terminales de tornillo

Salida Línea

Posibilidad de insertar un preamplificador

Controles de nivel de entrada y salida

Control de tono para la salida

Alimentación phantom 21 V, conmutable

Ventilador controlador por temperaturam regulable

Funcionamiento por corriente o alimentación de emergencia de 24 V



### ESPECIFICACIONES

|                        |   |
|------------------------|---|
| Potencia de salida     | 480 W <sub>RMS</sub> , 680 W <sub>MAX</sub> ,       |
| Entrada Mic            | 1,5 mV  |
| Entrada Aux            | 300 mV  |
| Entrada Phono          | -   |
| Salida altavoz         | 4 Ohm., 70/100 V                                    |
| Banda pasante          | 50-15.000 Hz, ± 3 dB                                |
| Ecuilizador graves     | ± 10 dB/100 Hz                                      |
| Ecuilizador medios     | -   |
| Ecuilizador agudos     | ± 10 dB/10 kHz                                      |
| Relación señal / ruido | > 92 dB   |
| Tasa de distorsión     | < 2%  |
| Alimentación           | 230 V~/50 Hz/320 VA, 24 V corriente continuar /14 A |

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Temperatura de func.    | 0-40 °C            |
| Dimensiones             | 482x135x410 mm 3 U |
| Peso                    | 26 kg              |
| <b>Particularidades</b> |                    |
| <b>Entradas</b>         |                    |
| Micrófono               | 4x XLR             |
| Aux, Phono              | 1x RCA I/D (Aux)   |

---

Monacor España S.A.

©2012